

**Filterkaffeemaschine, MyMoment,
Schwarz
TKA6M273**



**Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem
Wassertank und Thermoskanne. Edelstahl
und matt-glänzende Oberflächen sorgen
für ein ansprechendes Design.**

- **Aroma+**: auf Knopfdruck das Kaffeearoma und die Stärke intensivieren
- **Abnehmbarer Wassertank**: einfach und schnell direkt unter dem Wasserhahn zu befüllen.
- **EasyDescal3**: drei Funktionen erleichtern das Entkalken – für längeren Genuss und längeres Geräteleben
- **Edelstahl-Thermokanne**: doppelwandige Kanne für längeren Genuss von aromatischem, heißem Kaffee.
- **Schwenkbarer Filterträger**: der Papierfilter ist einfach zu befüllen und zu entfernen dank schwenkbarem Filterträger.

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------|
| Abmessungen des Gerätes: | 347 x 231 x 296 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 408 x 268 x 283 mm |
| Abmessung der Palette: | 175.0 x 85.0 x 120.0 |
| Verpackungsmenge pro Umkarton: | 1 |
| Anzahl Geräte pro Palette: | 48 |
| Nettogewicht: | 3.4 kg |
| Bruttogewicht: | 4.4 kg |
| EAN-Nummer: | 4242005396948 |
| Anschlusswert: | 1000 W |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 80.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |



Filterkaffeemaschine, MyMoment, Schwarz TKA6M273

Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Thermoskanne. Edelstahl und matt-glänzende Oberflächen sorgen für ein ansprechendes Design.

Leistung

- Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma
- EasyDescale3: Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar
- Edelstahl-Thermokanne für 8/12 Tassen (1.1l): aromaschonend, mit Durchbrühdeckel und ergonomischer Ein-Hand-Bedienung
- Automatische Abschaltung direkt nach Brühende
- Anschlusswert: 850-1000 Watt

Komfort

- Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar
- Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4)
- Easy storage: Kabelstufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels
- Tropfstopp
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter